

UNITI STAR LITE

Fiche Produit

Uniti Star Lite a été conçu comme une évolution naturelle du Uniti Star, en préservant ses performances audio, son identité esthétique et son expérience utilisateur, tout en répondant aux réalités du marché actuel et aux nouvelles habitudes d'écoute. Pensé pour les usages modernes, Star Lite bénéficie d'une architecture interne optimisée et d'un positionnement recentré, offrant une restitution sonore conçue avant tout pour le streaming et les sources numériques. Profitez de la simplicité d'une écoute multiroom fluide et d'un contrôle intuitif au quotidien.



Points clés

- Utilise la carte de streaming NP800 de Naim, avec transmission des signaux numériques équilibrés LVDS pour un bruit de fond minimal.
- Permet de diffuser des stations de radio Internet et de la musique depuis Spotify Connect, Tidal (y compris Tidal Connect), Qobuz (y compris Qobuz Connect), AirPlay 2, Chromecast Built-in, des serveurs UPnP™, des périphériques de stockage USB et est Roon Ready.
- Bluetooth® aptX Adaptive.
- Une expérience de contrôle unifiée sur toute la gamme Naim grâce à l'application Focal & Naim.
- Fonction multiroom avec les autres produits de streaming Naim et Focal.
- Télécommande RF bidirectionnelle ZigBee : aucune ligne de visée n'est nécessaire et les réglages de volume sont instantanément reflétés sur la télécommande.
- Écran couleur de 5 pouces.
- Consommation en veille de 0,5 W. L'appareil utilise deux alimentations internes : une alimentation linéaire audiophile de haute qualité, basée sur un grand transformateur toroïdal, et une alimentation à découpage (SMPSU) à haut rendement permettant d'atteindre cette faible consommation en veille.
- Isolation galvanique des circuits de contrôle et des circuits audio.
- Commande vocale compatible avec Google Assistant et Apple Siri.

Spécifications

Type	Lecteur tout-en-un
Puissance de sortie de l'amplificateur	70 W sous 8 Ω à 0,1 % THD+N
Entrées analogiques	1 paire d'entrées RCA 1 entrée DIN 5 broches
Sorties analogiques	1 sortie amplificateur de puissance stéréo 1 sortie RCA sub/préampli 1 sortie casque jack 3,5 mm
USB	2 ports USB Type-A (façade et arrière - charge 1,6 A)
Entrées numériques (S/PDIF)	2 entrées optiques TOSLink (jusqu'à 24 bits / 96 kHz) 2 entrées coaxiales RCA (jusqu'à 24 bits / 192 kHz, DoP 64Fs) 1 entrée BNC (jusqu'à 192 kHz, DoP 64Fs) 1 entrée HDMI ARC 1 lecteur de carte SD
Streaming	Chromecast Built-In, AirPlay 2, TIDAL, TIDAL Connect, Spotify® Connect, Qobuz Connect, Bluetooth® (aptX HD), Radio Internet, UPnP™ (streaming haute résolution), Roon Ready
Connectivité multiroom	Diffusion vers jusqu'à 4 lecteurs connectés au réseau via UPnP™ en qualité CD intégrale. Streaming en mode Party : synchronisez jusqu'à six streamers Uniti ou autres streamers Focal & Naim et contrôlez-les via l'application Focal & Naim.
Format audio	WAV - jusqu'à 32 bits / 384 kHz FLAC et AIFF - jusqu'à 24 bits / 384 kHz ALAC (Apple Lossless) - jusqu'à 24 bits / 384 kHz MP3 - jusqu'à 48 kHz, 320 kbit/s (16 bits) AAC - jusqu'à 48 kHz, 320 kbit/s (16 bits) OGG et WMA - jusqu'à 48 kHz (16 bits) DSD - 64 et 128Fs Lecture sans interruption (gapless) prise en charge pour tous les formats
Contrôle	Contrôle via l'application Focal & Naim (iOS et Android) Télécommande ZigBee bidirectionnelle
Mises à jour	Mise à jour sans fil de votre système via l'application Focal & Naim
Réseau	Ethernet (10/100 Mbps), antennes Wi-Fi (802.11ac) intégrées au dissipateur thermique (brevet GB2524815B)
Temps de mise en veille automatique	< 20 min
Consommation en mode veille	< 0,5 W
Consommation en mode veille réseau	< 2 W
Consommation électrique	130 W
Tension secteur	115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Dimensions	95 mm x 432 mm x 265 mm (H x L x P)
Poids	11 kg (26,25 lbs)

